

Розеточный блок CHARGER встраиваемый, USB 5B 2A с кабелем питания 1,5 м

AE-BPW1U2UCH-80

розетка с заземлением

AE-BPW1S2UCH-80

розетка SCHUKO



Перед началом установки отключите источник питания AC 220-240 В/ 50-60 Гц.

Монтаж и техническое обслуживание может осуществляться только специализированными электриками с разрешениями согласно местным правилам техники безопасности. Внесение каких-либо технических изменений или невыполнение указаний данного руководства приведет к аннулированию гарантии на данное устройство. Во время установки следует помнить о собственной безопасности и безопасности находящихся поблизости лиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Входное напряжение: AC 220-240 В пер. тока
2. Класс защиты: I
3. Кабель питания: 1,5 м
4. Степень защиты: IP20
5. Максимальная мощность: 3500 Вт
6. Максимальный ток: 16 А

Общие сведения:

1. УСТАНОВКА

• Перед установкой настольного розеточного блока следует ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

Внимание! Предназначен исключительно для внутреннего использования.

Перед подключением вилки розеточного блока к розетке электросети убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам указанным на упаковке. В случае повреждения кабеля немедленно отсоедините его от розетки питания безопасным для пользователя образом. Запрещается использовать розеточный блок с поврежденным кабелем. Поврежденный кабель не подлежит восстановлению и должен быть заменен специалистом с соответствующими квалификациями.

Держите прибор вдали от неавторизованных пользователей и детей, поскольку розеточный блок питается током с напряжением 230 В пер. тока / 50 Гц – 60 Гц. Любые попытки ремонта или модификации прибора приведут к потере гарантии. Избегайте любого контакта прибора с водой и другими электрическими проводниками (металлами), поскольку это может привести к травмам и даже к смерти. Встраиваемый розеточный блок в форме цилиндра с сетевой розеткой и двумя разъемами USB предназначен для установки непосредственно в столешницах офисной и кухонной мебели.

2. МОНТАЖ

Перед монтажом сделайте в столешнице отверстие для установки розеточного блока. Диаметр отверстия должен составлять 10 см (100 мм). После выполнения отверстия снимите с розеточного блока крепежное кольцо, открутив его против часовой стрелки. Затем вставьте розеточный блок в отверстие (сначала кабель питания) и установите его в правильное положение. Вставьте крепежное кольцо через кабель питания и удлинитель, затем прикрутите его крепко снизу рабочей поверхности (вправо). Подключите кабель питания розеточного блока к розетке с заземлением.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чтобы воспользоваться розеточным блоком нажмите на его верхнюю крышку, а затем потяните ее вверх, пока не почувствуете сопротивление.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Два USB-разъема для зарядки электронных приборов – телефона, планшета, фотоаппарата и т. д.

Примечание: зарядку можно выполнять одновременно от двух разъемов с током 1 А или только от одного разъема с током 2 А.

Индекс	Модель	Материал	Вид	Цвет	Максимальная мощность (Вт)	Максимальный ток (А)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Код EAN
AE-BPW1U2UCH-80	CHARGER	пластик	розетка с заземлением	серебряный	3500	16	0,55	0,60	5901867196422
AE-BPW1S2UCH-80	100 mm		розетка SCHUKO						5901867196439

